WP1 e KIT WP1-JTV

Programmatore Monostazione a Batteria
Il Programmatore per singola stazione Compatto e Potente

- Alimentato a batteria: funziona con 2 batteria alcaline da 9V di alta qualità come ad esempio Varta tipo 6AM6 (norma internazionale) o 6LR6l (norma europea). Le batterie non sono incluse.
- Resiste all'umidità e agli ambienti ostili. Certificato IP-68: 100% impermeabile e completamente sommergibile.
- Disponibile come kit preassemblato per un'installazione più rapida (kit WP1-JTV).

Un display LCD di grandi dimensioni facilita la lettura e la comprensione della programmazione con icone

CARATTERISTICHE

- **Facile da installare e da programmare**
  - Può essere facilmente innestato su di un solenoide bistabile Rain Bird
  - Schermo LCD di facile comprensione con icone di programmazione
  - Tastiera a 3 pulsanti ergonomici per una programmazione semplice ed intuitiva
  - Partenza manuale con la possibilità di regolare il tempo residuo di funzionamento
- **Risparmio idrico**
  - La funzione Water Budget modifica i tempi irrigui da 0 a 200%
  - La funzione di Sospensione Pioggia permette al sistema di rimanere inattivo per un periodo specifico (da 1 a 15 giorni) seguito da un riavvio automatico
  - In caso di pioggia l'irrigazione viene arrestata immediatamente grazie ad un sensore pioggia.
- **Funzionamento affidabile**
  - Programmatore elettronico
  - Compatibile con tutti i solenoidi bistabili Rain Bird utilizzati nel sistema TBOS™
  - Icona indicante il livello di carica della batteria

SPECIFICHE

- 8 partenze al giorno
- Cicli irrigui:
  - Calendario settimanale
  - Giorni Pari
  - Giorni Dispari con o senza il giorno 31
  - Calendario ad intervalli: da 1 a 15 giorni
- Numero di stazioni:1
- Tempi di funzionamento per stazione: da 1 min. a 12 ore con incrementi di 1 min.
- Temperature di funzionamento da -20° a 70° C.
- Pressione massima di esercizio: 10 bar
- Kit WP1-JTV: consulta la pagina dedicata alla valvola JTV per le specifiche.

SPECIFICHE ELETTRICHE

- Funziona con batterie alcaline da 9V
- Compatibile con tutte le valvole Rain Bird dotate di un solenoide bistabile Rain Bird
- Distanza massima tra il programmatore ed un solenoide bistabile utilizzando un cavo da 1,5 mm^2: 30 m
- Può essere collegato direttamente al sensore pioggia RSD-BEx

DIMENSIONI

Altezza:10,3 cm
Larghezza: 6,3 cm
Profondità: 9,0 cm

MODELLI

WP1: programmatore monostazione a 9V
Kit WP1-JTV: programmatore monostazione a 9V con solenoide bistabile e valvola JTV

Sensore pioggia RSD-BEx

Kit WP1-JTV